

## Digitaladressen für Märklin Drehscheibendecoder

Adresse	Kontakt	Funktion
225	rot	Ende der Programmierung
	grün	Input Programmierung
226	rot	Clear
	grün	180 Grad Drehung
227	rot	Step nach rechts (Uhrzeigersinn)
	grün	Step nach links (Gegen den Uhrzeigersinn)
228	rot	Drehrichtung nach rechts (Uhrzeigersinn)
	grün	Drehrichtung nach links (gegen den Uhrzeigersinn)
229	rot	Anschluß 1
	grün	Anschluß 2
230	rot	Anschluß 3
	grün	Anschluß 4
231	rot	Anschluß 5
	grün	Anschluß 6
232	rot	Anschluß 7
	grün	Anschluß 8
233	rot	Anschluß 9
	grün	Anschluß 10
234	rot	Anschluß 11
	grün	Anschluß 12
235	rot	Anschluß 13
	grün	Anschluß 14
236	rot	Anschluß 15
	grün	Anschluß 16
237	rot	Anschluß 17
	grün	Anschluß 18
238	rot	Anschluß 19
	grün	Anschluß 20

usw.

### Beispiel für CS1/ECoS

**Neuer Magnetartikel**

Datenformat: Motorola ?

Name: Ende Art.  
>225<

Nummer: 225 - + [57:1]

Tastenfunktion: Impuls

Schaltdauer: 100 ms

rot  grün

✓ ✗